

## **Jak vyplnit objednávku:**

zakázka:

- číslo nebo jméno zakázky

pozice:

- číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele

## **Roleta:**

ks:

- počet výrobků v jednotlivém řádku objednávky

šířka:

- celková šířka rolety v milimetrech

výška:

- celková výška rolety včetně boxu v milimetrech
- velikost boxu se určuje dle tabulky, je závislá na výšce rolety a průměru hřídele
- standardně se používá vždy nejmenší možný box dle tabulky
- pokud je požadavek na větší box, nutno uvést v objednávce požadovanou velikost boxu

společný box:

- rolety ve společném boxu, vyplnit pozici rolety v sestavě, např. vlevo, střed, vpravo, určuje se vždy při pohledu z interieru

hřídel:

- standardně se používá hřídel průměru 40mm (motory řady T3,5), pro motory řady T5 se používá hřídel 60mm, velikost hřídele má vliv i na velikost použitého boxu, dle tabulky v katalogu

typ:

- levotočivá - standardní provedení, roleta se montuje na rám okna nebo na fasádu, vždy boxem směrem do exteriéru, vývod ovládání je ze zadní strany boxu
- pravotočivá - roleta je určena pro obrácenou montáž do ostění, box rolety je otočen směrem do interieru, ovládání rolety je vyvedeno z čelní strany boxu

integrováná síť:

- ano/ne - roleta může být vybavena integrovanou rolovací sítí proti hmyzu
- ovládání integrované sítě je pouze manualní
- lze použít jen pro určité rozměry dle tabulky v katalogu, omezení - šířka, výška, plocha

## **Box:**

velikost:

- velikost boxu je závislá na výšce rolety, číslo určuje výšku boxu v milimetrech
- v případě použití integrované sítě, se velikost boxu zvětší vždy o 2 následující velikosti boxu, uváděné v tabulce pro jednotlivé maximální výšky rolety

barva:

- bílá , hnědá, nástřík - imitace zlatý dub nebo lakování dle RAL

kód R/F:

- v případě volby RAL, zde uveďte číslo RAL
- roletové boxy typu Radix nelze polepit renolitovou fólií

## **Lamela:**

typ:

- Al 37 - výška lamely 37mm
- Al 52 - výška lamely 52mm
- Al - lamela je v provedení hliník, vyplněna polyuretanovou pěnou
- PVC - lamela je plastová, dutá

barva:

- barva lamely, označení dle platného vzorníku lamel

kód R/F:

- v případě volby barvy lamely lakování RAL, zde uveďte číslo RAL
- lamela LA37 , LA52, LA55 nelze polepit renolitovou fólií

neperforovaná:

- volba ano znamená, že všechny lamely budou bez perforace, tzn. bez větracích průduchů v mírně pootevřeném stavu
- standardně ne, lamely se dodávají perforované, jen v horní části je roleta osazena i lamelou bez perforace v počtu 10ks lamel
- PVC lamela je vždy perforovaná

### **Koncová lamela:**

barva:

- bílá , hnědá, polepení renolitovou fólií nebo lakování dle RAL

kód R/F:

- v případě volby RAL/renolit, zde uveďte číslo RAL, nebo číslo renolitové fólie

zámek:

- koncová lamela může být osazena mechanickou západkou, nebo zámkem
- západka ze zadní strany boxu
- západka ze strany boxu
- zámek ze zadní strany boxu
- zámek ze strany boxu
- zámek lze zamykat z obou stran, jen pohledově má z jedné strany PVC krytku
- západka se ovládá pouze z jedné strany

### **Vodící lišta:**

levá, pravá:

- 53x22 - standardní vodící lišta
- 45x22 - zúžená vodící lišta, používá se dle potřeby, např. málo místa na okenním rámu
- 53x22x60 - Al-B - lišta s bočním uchycením do ostění
- 53x34 - distanční vodící lišta, oddálí roletu od rámu okna o 12mm
- 53x43 - distanční vodící lišta, oddálí roletu od rámu okna o 21mm
- 53x43 IS - vodící lišta pro integrovanou síť
- 22x85x22 - dvojitá neboli společná vodící lišta, určená pro rolety ve společném boxu
- 66x27 - vodící lišta pro lamelu LA-52
- 61x35 - PVC vodící lišta určená pouze pro nadokenní rolety Combi
- 78x35 - PVC společná vodící lišta určená pouze pro nadokenní rolety Combi ve společném boxu
- oblá krycí lišta ano/ne , designový doplněk pro vodící lišty š.53, pro Radix R1 a R2

barva:

- bílá , hnědá, polepení renolitovou fólií nebo lakování dle RAL

kód R/F:

- v případě volby RAL/renolit, zde uveďte číslo RAL, nebo číslo renolitové fólie
- PVC vodící lišty nelze lakovat do RAL

koncovka:

- vodící lišta může být opatřena PVC koncovkou
- koncovka vodící lišty slouží k vymezení dilatační mezery mezi koncovou lamelou a parapetem
- PVC koncovka neslouží jako doraz pro roletový bal, jeho váhu neunes, musí být vždy posazena na parapetu

předvrtat:

- standardně ne, vodící lišty se předvrtávají na místě při montáži
- ano, vodící lišty budou předvrtané dle předpisu, do 2m - 2 otvory, nad 2m - 3 otvory

**Ovládání:**

pozice:

- vývod ovládání rolety se určuje vždy při pohledu z interiéru
- vývod se provádí ze zadní strany rolety (platí pro levotočivou roletu)
- standardně je vývod dolní, pravý nebo levý, šňůra nebo popruh prochází navaděčem lamel
- vývod horní, pravý nebo levý, roleta se osadí dodatečnou kladkou
- u motoricky ovládaných rolet je standardem vývod horní
- u rolet pravotočivých, tzn. montované boxem směrem do interiéru, se provádí vývod na straně boxu, horní je z čela boxu, dolní je ve zkosení boxu, vždy osazeno kladkou
- u rolet ve společném boxu se společnou vodící lištou může být na středu rolety vyvedeno pouze ovládání pro jednu roletu
- pokud je u rolet ve společném boxu požadavek ovládání na středu pro obě rolety, musí být použity ve středu 2 jednoduché vodící lišty, např. zúžené 45x22

typ:

- standardem je šňůra, bílá (bílo-černá) nebo hnědá
- pásek, barva bílá, hnědá, šedá
- převodovka, roleta je ovládána klikou
- převodovka 90st. - přes rám okna prochází vodorovně ovládací hřídel ke kardanu, na který se v interiéru nasadí skládací klika
- převodovka 45st. - určeno pro vývod na pravotočivé roletě, kardanový kloub je upevněn na boxu rolety v jeho úkosu
- pružinová protiváha - roleta se ovládá manuálně, koncová lamela se osadí madly, standardně se dodávají 2 madla
- motor, výběr dle nabídky
- T 3,5 motory s mechanickým dorazem koncových poloh pro hřídel průměru 40mm
- T5 motory s mechanickým dorazem koncových poloh pro hřídel průměru 60mm
- T5E motory s automatickým dorazem koncových poloh, s automatikou pro rozpoznání překážky a přimrznutí, určeny pro hřídel průměru 60mm,
- T3,5Hz02 motory s vestavěným přijímačem dálkového ovládání, hřídel 40mm
- T5EHZ motory s vestavěným přijímačem dálkového ovládání, s automatikou pro rozpoznání překážky a přimrznutí, určeny pro hřídel 60mm

klika:

- klika je standardně dodávaná pevná, která se nasadí pomocí PVC zarážky na výstup kardanového kloubu, a na rámu okna se fixuje PVC držákem
- klika odnímatelná je opatřena kovovým trychtýřem, který se nasadí na výstup převodovky pouze v případě potřeby

vypínač:

- volitelné příslušenství k motoricky ovládaným roletám
- speciální spínače určené pro ovládání rolet, jedná se o tzv. spínače bez aretace, které jsou navíc blokovány proti současnému stisknutí obou povelů
- spínač bez aretace je nutno držet po celou dobu chodu motoru
- standardně - spínač pod omítku, montuje se do klasické elektroinstalační krabice (tato není součástí spínače)
- spínač na omítku
- uzamykatelný spínač pod omítku (spínač je opatřen zámkem, ovládání klíčem)
- uzamykatelný spínač na omítku (spínač je opatřen zámkem, ovládání klíčem)

relé:

- pomocné oddělovací relé
- toto relé umožňuje např. vzájemné propojení více rolet na jeden spínač
- použití relé a motoru T5E umožní ovládání rolety pouze impulzem, tzn. že se spínač nemusí držet po celou dobu chodu motoru
- pomocí tohoto relé se dají taky zapojit dva spínače na jeden motor, např. jeden z interiéru a druhý z exteriéru

### **Dálkové ovládání:**

vysílač:

- 1K jednokanálový přenosný vysílač
- 5K pětikanálový přenosný vysílač, výběr kanálu je zobrazen červenou LED diodou
- 1K nástěnný vysílač (tvar vysílače se podobá klasickému vypínači, nalepí se na zeď)
- na jeden kanál vysílače lze přihlásit i více rolet, tzn. skupinu
- u pětikanálového ovladače se doporučuje používat 4 kanály pro jednotlivé rolety, nebo jednotlivé skupiny rolet, a pátý kanál přiřadit všem roletám jako centrální povel (není podmínkou, jde pouze o standardní doporučení, pátý kanál může sloužit i pro ovládání jednotlivé rolety, nebo skupiny)
- 16K přenosný 16ti kanálový vysílač, je opatřen LCD zobrazovačem

časový spínač:

- časový spínač - určeno pro řízení po sběrnici, tedy pro motory bez dálkového ovládání
- časový spínač Hz – určeno pro bezdrátový systém Hz
- 6K časový spínač Hz – 6ti kanálový přenosný, určeno pro bezdrátový systém Hz

poznámka:

- do poznámky uvádějte nestandardní požadavek, např. jiný vývod, boční apod.
- jak naladit dálkový ovladač, na který kanál přihlásit roletu či více rolet, centrální atd.
- do poznámky neuvádějte objednávku na náhradní díly!